

FULL-F2 RADIOCOMANDO MULTIFREQUENZA AUTOAPPRENDENTE CODICI FISSI E ROLLING



PROCEDURA DI APPRENDIMENTO CODICI STANDARD (TUTTI I CODICI FISSI E ROLLING semplici tipo A)

Tabella Rolling semplici tipo A:

APRIMATIC 	TR2/4 TM4 TX2/4M	FADINI 	Juby small Juby433	ALLMATIC 	BRO1/2/4WNTECH, BROSTAR PASS-4 BROOVER/ APPROVALS
BENINCA 	TO-GO 2/4WV CUPIDO 2/4 T2/4WV	FAAC RC 	RC	Normstahl/Crawford 	EA433 2KM EA433 2K EA433 2KS RCU 433 2K
NICE 	SMILO	MHOUSE 	TX3, TX4 MT4, GTX4	PUJOL 	VARIO MARTE
DEA 	MIO TR2/4 GENIER W	SEAV 	BE-HAPPY/ be good RH1, RH2, RH3 RS3, RS2, RS1	MOOVO 	MT4 MT4G MT4V
GiBiDi 	DOMINO 1680/1810 AU1600/1610	GENIUS/CASALI 	433RC A252/A254	V2 433/868Mhz 	TRC4, Phoenix, Phox, Handy
ACM 	TX2 color	GENIUS/ADYX 	TE4433H BRAVO433 ECHO TX4		

1) Premere **contemporaneamente** i tasti 1 e 3 per circa 3 sec. fino a che il led verde del Full-F2 cambia il suo lampeggio d lento a veloce, quindi rilasciare i tasti.

2) Premere e rilasciare il tasto su cui si vuole memorizzare il radiocomando originale: il led si accende fisso e cambia colore da verde ad arancione.

3) Trasmettere premendo il tasto desiderato del radiocomando originale ad una distanza di circa 10 cm fino a che il led del Full-F2 cambia il suo colore da arancione a verde ed emette **3 lampeggi lenti** per codici fissi, **alcuni lampeggi veloci e 6 lenti** se si tratta di rolling code compatibili oppure **6 lampeggi lenti** se si tratta di rolling code non compatibili ma che potrebbero essere gestiti come codice fisso. Per memorizzare altri codici, ripetere la procedura dal punto 2 entro 3 secondi, altrimenti ripetere dal punto 1.



CODICI FISSI E ROLLING CODE TIPO A- MEMORIZZAZIONE AUTOMATICA VIA RADIO SULLA RICEVENTE

Avvicinarsi in prossimità della ricevente e premere contemporaneamente i tasti 2 e 4 del Full-F2, il led si accende rosso, subito dopo premere e rilasciare il tasto che deve essere memorizzato, il led lampeggia verde ad indicare che inizia la procedura automatica di attivazione che durerà circa 25 sec. attendere l'attivazione della ricevente (apertura del cancello, accensione delle luci, ecc...). Il radiocomando è memorizzato.

ATTENZIONE: Le riceventi potrebbero avere la via radio disabilitata, in questo caso procedere inserendo il telecomando Full-F2 manualmente seguendo le istruzioni della vostra ricevente.

PROCEDURA DI APPRENDIMENTO ALTRI CODICI ROLLING CODE

Tabella Rolling tipo B- modelli con trasmissione FSK:

SOMMER/APERTO (434,42/868,84 Mhz FM)		CARDIN S449 QZ, S437TX	

1) Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 per circa 3 sec. fino a che il led verde del Full-F2 cambia il suo lampeggio da lento a veloce, quindi rilasciare i tasti.

2) Premere e rilasciare il tasto su cui si vuole memorizzare il radiocomando originale: il led si accende fisso e cambia colore da verde ad arancione

3) Trasmettere premendo il tasto desiderato del radiocomando originale ad una distanza di circa 10 cm fino a che il led del Full-F2 cambia il suo colore da arancione a verde ed emette **3 lampeggi lenti**.

4) Avvicinarsi in prossimità della ricevente e premere contemporaneamente i tasti 2 e 4 del Full-F2, il led si accende rosso, subito dopo premere e rilasciare il tasto che deve essere memorizzato, il led lampeggia verde ad indicare che inizia la procedura automatica di attivazione che durerà circa 25 sec. attendere l'attivazione della ricevente (apertura del cancello, accensione delle luci, ecc...). Il radiocomando è memorizzato.

ATTENZIONE: Le riceventi potrebbero avere la via radio disabilitata, in questo caso procedere inserendo il telecomando Full-F2 manualmente seguendo le istruzioni della vostra ricevente.

La memorizzazione dei Sommer e Aperto sulla ricevente può avvenire solamente manualmente seguendo le istruzioni della stessa.

Tabella Rolling tipo C – BFT MITTO 2/4, TRC2/4, RCB2/4, KLEIO TX2/4, RB:



1) Premere **contemporaneamente** i tasti 1 e 3 per circa 3 sec. fino a che il led verde del Full-F2 cambia il suo lampeggio d lento a veloce, quindi rilasciare i tasti.

2) Premere e rilasciare il tasto su cui si vuole memorizzare il radiocomando originale: il led si accende fisso e cambia colore da verde ad arancione.

3) Trasmettere con il radiocomando BFT a una distanza di 10 cm il codice sorgente (premendo il tasto nascosto oppure i tasti 1 e 2 contemporaneamente nei nuovi modelli) fino a che il led del Full-F2 cambia il suo colore da arancione e verde e poi a rosso, a questo punto trasmettere il tasto del BFT che si vuole memorizzare fino a che il led del Full-F2 emette alcuni lampeggi verdi veloci e 6 lenti. Per memorizzare altri codici ripetere la procedura dal punto 2 entro 3 sec. Altrimenti, ripetere dal punto 1.

4) Avvicinarsi in prossimità della ricevente e premere contemporaneamente i tasti 2 e 4 del Full-F2, il led si accende rosso, subito dopo premere e rilasciare il tasto che deve essere memorizzato, il led lampeggia verde ad indicare che inizia la procedura automatica di attivazione che durerà circa 25 sec. attendere l'attivazione della ricevente (apertura del cancello, accensione delle luci, ecc...). Il radiocomando è memorizzato.

ATTENZIONE: Le riceventi potrebbero avere la via radio disabilitata, in questo caso procedere inserendo il telecomando Full-F2 manualmente seguendo le istruzioni della vostra ricevente.

N.B. il codice sorgente (tasto nascosto) del Full-F2 viene trasmesso come segue: premere e rilasciare contemporaneamente i tasto 3 e 4 (led rosso fisso), entro 3 sec. premere il tasto del quale si necessita il codice sorgente.

Tabella Rolling tipo D – FAAC 433/868Mhz DL2/4 868 SLH-XT2/4SLH-TML2/4SLH

GENIUS Amigo JA332/334 e KILO TX2/TX4



1) Premere **contemporaneamente** i tasti 1 e 3 per circa 3 sec. fino a che il led verde del Full-F2 cambia il suo lampeggio d lento a veloce, quindi rilasciare i tasti.

2) Premere e rilasciare il tasto su cui si vuole memorizzare il radiocomando originale: il led si accende fisso e cambia colore da verde ad arancione.

3) Radiocomando FAAC/GENIUS: premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 e rilasciarli, subito dopo premere il tasto che si desidera duplicare, ad una distanza di 10cm, fino a che il led del Full-F2 cambia il suo colore da arancione a verde e poi rosso, a questo punto trasmettere il tasto del FAAC/GENIUS che si vuole memorizzare fino a che il led del FULL-F2 emette alcuni lampeggi verdi veloci e 6 lenti. Per memorizzare altri codici ripetere la procedura dal punto 2 entro 3 sec. Altrimenti, ripetere dal punto 1. **FUNZIONE MASTER:** Dopo aver memorizzato il FAAC/GENIUS, è possibile utilizzare il FULL-F2 per effettuare altre duplicazioni su altri telecomandi FULL-F2 o FAAC/GENIUS originali. Il codice sorgente del Full-F2 si trasmette così:

1) premere e rilasciare contemporaneamente i tasti 3 e 4 (il led si accende rosso)

2) premere il tasto su cui è memorizzato il FAAC/GENIUS.

PROCEDURA MANUALE GENERAZIONE ROLLING CODE DA UTILIZZARE SE NON SI E' IN POSSESSO DI UN RADIOCOMANDO ORIGINALE

- 1) Premere **contemporaneamente** i tasti 2 e 3 per circa 3 sec. fino a che il led verde del Full-F2 cambia il suo lampeggio d lento a veloce, quindi rilasciare i tasti
- 2) Premere N volte (vedi tabella qui sotto) il tasto su cui si vuole generare il codice, il led emette 3 lampeggi di conferma. Per generare altri codici sugli altri canali ripetere la procedura dal punto 2 entro 3 sec. altrimenti ripetere dal punto 1.

BFT	N1	FADINI	N7	MHOUSE/MOOVO	N13	CARDIN	N19	V2 433	N25
NICE Smilo	N2	FAAC RC	N8	SEAV 433	N14	DITEC	N20	V2 868	N26
APRIMATIC	N3	1 SOMMER434	N9	SEAV 868	N15	PRATEL	N21		
BENINCA/ALLMATIC	N4	2 SOMMER434	N10	ACM	N16	GENIUS/CASALI	N22		
DEA	N5	1 SOMMER868	N11	GENIUS/ADYX	N17	Normstahl/Crawford	N23		
GiBiDi	N6	2 SOMMER868	N12	//////////	N18	PUJOL	N24		

- 3) Seguire le istruzioni di programmazione del radiocomando originale.

***N.B.: PROCEDURA DI APPRENDIMENTO BFT MITTO** 

Punti 1 e 2 della procedura rolling semplici

- 3) Trasmettere con il radiocomando BFT mitto ad una distanza di 10cm il codice sorgente (tasto nascosto) fino a che il led del Full-F2 cambia il suo colore da arancione a verde e poi a rosso, a questo punto trasmettere il tasto del mitto che si vuole memorizzare fino a che il led del Full4-R emette alcuni lampeggi verdi veloci e 6 lenti. Per memorizzare altri codici ripetere la procedura dal punto 2