

# Jane<sup>®</sup> versione TOP 01

Duplica la maggior parte dei radiocomandi a **codice fisso con frequenza compresa tra 433 e 868** e una serie di radiocomandi a **codice rolling**.

La procedura di memorizzazione davanti all'impianto avviene per la maggior parte dei casi in modo automatico senza particolari e complicate procedure.

Tutti i radiocomandi a codice rolling possono anche essere autogenerati senza aver bisogno dell'originale.

Autogenera codici fissi random/univoci a frequenza 433 e 868.

## IL TUTTO PER OGNI SINGOLO CANALE



**NUOVO COLORE!!!**

Bianco lucido antistriscio  
cod.: JT011000-4

### VARIANTI COLORE DISPONIBILI A 4 CANALI



**QUESTA PROCEDURA È VALIDA ANCHE PER MEMORIZZARE I RADIOCOMANDI A CODICE FISSO.**

1. Su radiocomando JANE premere il tasto 1 e 2 contemporaneamente e rilasciare quando il led rosso inizia a lampeggiare. Premere e rilasciare il tasto che si intende memorizzare, il led lampeggia più velocemente.
2. Posizionare il radiocomando originale vicino al JANE, come da figura sotto, e premere il tasto desiderato.



radiocomando originale



3. Quando il led del JANE diventa fisso sul rosso significa che ha appreso, quindi rilasciare il tasto del radiocomando originale.
4. Se la procedura è stata eseguita con un radiocomando a codice fisso, il JANE trasmetterà il tasto memorizzato con il led colore verde, in caso contrario con il led colore rosso.

Per memorizzare un successivo tasto del JANE ripetere tutta la procedura.

#### **MEMORIZZAZIONE ALLA RICEVENTE AUTOMATICA VIA RADIO**

La procedura va eseguita in prossimità della ricevente dell'impianto.

Premere contemporaneamente e poi subito rilasciare i tasti 1 e 3; il led inizia a lampeggiare di rosso.

Premere e poi rilasciare il tasto programmato, il led inizia a lampeggiare iniziando la procedura automatica che durerà circa 20/25 secondi.

Attendere l'apertura del cancello, accesso, luci ecc.

Se l'apprendimento via radio della ricevente è disabilitato, inserire il JANE seguendo le istruzioni della ricevente.

Quando il JANE diventa funzionante è possibile usarlo per fare altre copie con altri JANE.

Telecomando: **ACM**



mod: TX2 color

Telecomando: **ALLMATIC**



mod: B.RO 1 WN  
mod: B.RO 2 WN  
mod: B.RO 4 WN



mod: B.RO OVER



mod: FOR 4



mod: TECH 3

Telecomando: **APRIMATIC**



mod: TR 2  
mod: TR 4



mod: TM4

Telecomando: **DEA**



mod: MIO TR 2  
mod: MIO TR 4



mod: GOLD 289 - R2  
mod: GOLD 289 - R4



mod: GENIER W

Telecomando: **BENINCA**



mod: TO.GO 2 WV  
mod: TO.GO 4WV



mod: T 2 WV  
mod: T 4 WV



mod: APPLE 2  
mod: APPLE 4



mod: CUPIDO 2  
mod: CUPIDO 4



mod: LOT 1 WCV  
mod: LOT 2 WCV  
mod: LOT 4 WCV



mod: IO

Telecomando: **FAAC**



mod: RC

Telecomando: **FADINI**



mod: JUBY SMALL



mod: JUBY 2 433  
mod: JUBY 4 433

Telecomando: **GENIUS ADYX**



mod: ECHO TX 4



mod: TE4433H



mod: BRAVO433

Telecomando: **GIBIDI**



mod: AU1600



mod: DOMINO



mod: AU01590  
mod: AU1680

Telecomando: **GENIUS CASALI**



mod: 433 RC A252  
mod: 433 RC A254



mod: 433 RC A252  
mod: 433 RC A254

Telecomando: **MHOUSE**



mod: GTX 4



mod: MTX 2  
mod: MTX 4

Telecomando: **NORMSTHAL/CRAWFORD**



mod: EA433 2K  
mod: EA433 4K



mod: EA433 2KS  
mod: EA433 4KS



mod: RCU 433 2K  
mod: RCU 433 4K

Telecomando: **MOOVO**



mod: MT 4

Telecomando: **NICE SMILO**



mod: SMILO

Telecomando: **SEAV**



mod: BE-HAPPY RS1  
mod: BE-HAPPY RS2  
mod: BE-HAPPY RS3



mod: BE GOOD RH1  
mod: BE GOOD RH2  
mod: BE GOOD RH3



mod: BE GOOD RS1  
mod: BE GOOD RS2  
mod: BE GOOD RS3

Telecomando: **PUJOL**



mod: VARIO  
mod: MARTE

Telecomando: **V2**



mod: BTXC4.2



mod: PHOX 2  
mod: PHOX 4



mod: HANDY 2  
mod: HANDY 4



mod: TRC4



mod: PHOENIX 2  
mod: PHOENIX 4

**QUESTA PROCEDURA È VALIDA PER MEMORIZZARE I RADIOCOMANDI CON MODULAZIONE FM.**

1. Su radiocomando JANE premere il tasto 3 e 4 contemporaneamente e rilasciare quando il led rosso inizia a lampeggiare.
2. Premere e rilasciare il tasto che si intende memorizzare; il led lampeggia più velocemente.
3. Posizionare il radiocomando originale vicino al JANE come da figura sotto e premere il tasto desiderato.



radiocomando originale



4. Quando il led del JANE diventa fisso sul rosso significa che ha appreso quindi rilasciare il tasto del radiocomando originale.

### MEMORIZZAZIONE ALLA RICEVENTE AUTOMATICA VIA RADIO

La procedura va eseguita in prossimità della ricevente dell'impianto.

Premere contemporaneamente e poi subito rilasciare i tasti 1 e 3; il led inizia a lampeggiare di rosso.

Premere e poi rilasciare il tasto programmato, il led inizia a lampeggiare iniziando la procedura automatica che durerà circa 20/25 secondi.

Attendere l'apertura del cancello, accesso, luci ecc.

Se l'apprendimento via radio della ricevente è disabilitato, inserire il JANE seguendo le istruzioni della ricevente.

Quando il JANE diventa funzionante è possibile usarlo per fare altre copie con altri JANE.

**ATTENZIONE!** La memorizzazione dei modelli SOMMER può essere eseguita solo agendo direttamente sulla ricevente seguendo le sue istruzioni.

## Elenco radiocomandi originali per PROCEDURA 02

### Telecomando: **CARDIN**



mod: S437TX 2  
mod: S437TX 4



mod: S449 QZ 2  
mod: S449 QZ 4

### Telecomando: **SOMMER**



mod: 4022 434  
mod: 4025 868



mod: 4013 434 2  
mod: 4014 434 4  
mod: 4026 868 2  
mod: 4020 868 4

## Jane versione TOP 01 PROCEDURA DI DUPLICAZIONE 03

### QUESTA PROCEDURA È DEDICATA AI MODELLI BFT.

La funzione tasto nascosto per trasmettere il codice sorgente avviene per i modelli vecchi usando il tasto presente nel retro, mentre per quelli nuovi premendo contemporaneamente i tasti 1 e 2.

1. Su radiocomando JANE premere il tasto 1 e 2 contemporaneamente e rilasciare quando il led rosso inizia a lampeggiare. Premere e rilasciare il tasto che si intende memorizzare, il led lampeggia più velocemente.
2. Posizionare il radiocomando originale vicino al JANE come da figura sotto e trasmettere il codice sorgente tramite la funzione tasto nascosto e rilasciare quando il led del JANE diventa fisso sul rosso.



radiocomando originale

3. Quando il led del JANE torna a lampeggiare premere il tasto che si intende programmare.
4. Quando il led del JANE diventa nuovamente fisso sul rosso significa che ha appreso quindi rilasciare il tasto del radiocomando originale.

### MEMORIZZAZIONE ALLA RICEVENTE AUTOMATICA VIA RADIO

La procedura va eseguita in prossimità della ricevente dell'impianto.

Premere contemporaneamente e poi subito rilasciare i tasti 1 e 3 il led inizia a lampeggiare di rosso.

Premere e poi rilasciare il tasto programmato, il led inizia a lampeggiare iniziando la procedura automatica che durerà circa 20/25 secondi.

Attendere l'apertura del cancello, accesso, luci ecc.

Se l'apprendimento via radio della ricevente è disabilitato inserire il JANE seguendo le istruzioni della ricevente.

Quando il JANE diventa funzionante è possibile usarlo per fare altre copie con altri JANE.

La funzione tasto nascosto del JANE, per trasmettere il codice sorgente, avviene premendo e rilasciando contemporaneamente i tasti 2 e 4 (il led lampeggia rosso) e successivamente premere il tasto funzionante.

## Elenco radiocomandi originali per PROCEDURA 03

Telecomando: **BFT**



mod: MITTO 2M  
mod: MITTO 4M



mod: TRC 1  
mod: TRC 2  
mod: TRC 4



mod: RB



mod: GHIBLI



mod: B RCB02  
mod: B RCB04



mod: KLEIO TX2  
mod: KLEIO TX4

## QUESTA PROCEDURA È DEDICATA AI MODELLI FAAC-GENIUS-KILO.

Assicurarsi che siano master, controllando che alla pressione di uno dei tasti il led effettui un primo lampeggio per poi rimanere acceso. La funzione tasto nascosto per trasmettere il codice sorgente avviene premendo contemporaneamente i tasti 1 e 2, poi rilasciare quando il led lampeggia e successivamente premere il tasto da memorizzare.

1. Su radiocomando JANE premere il tasto 1 e 2 contemporaneamente e rilasciare quando il led rosso inizia a lampeggiare. Premere e rilasciare il tasto che si intende memorizzare, il led lampeggia più velocemente.

2. Posizionare il radiocomando originale vicino al JANE, come da figura di lato, e trasmettere il codice sorgente tramite la funzione tasto nascosto e rilasciare quando il led del JANE diventa fisso sul rosso.

3. Quando il led del JANE torna a lampeggiare premere il tasto che si intende programmare.

4. Quando il led del JANE diventa nuovamente fisso sul rosso significa che ha appreso quindi rilasciare il tasto del radiocomando originale.

Il JANE diventa subito funzionante davanti all'impianto premendo un paio di volte il tasto programmato.

Quando il JANE diventa funzionante è possibile usarlo per fare altre copie con altri JANE.

La funzione tasto nascosto del JANE, per trasmettere il codice sorgente, avviene premendo e rilasciando contemporaneamente i tasti 2 e 4 (il led lampeggia rosso) e successivamente premere il tasto funzionante.



radiocomando originale



## Elenco radiocomandi originali per PROCEDURA 04

### Telecomando: FAAC



mod: T2 433-SLH  
mod: T4 433-SLH



mod: XT2 433 SLH  
mod: XT4 433 SLH



mod: DL2 868 SLH  
mod: DL4 868 SLH



mod: TLM2 433 SLH  
mod: TLM4 433 SLH

mod: T2 868-SLH  
mod: T4 868-SLH

mod: XT2 868 SLH  
mod: XT4 868 SLH

mod: TLM2 868 SLH  
mod: TLM4 433 SLH

### Telecomando: GENIUS AMIGO



mod: GOLD 2  
mod: GOLD 4



mod: JA 332  
mod: JA 334



mod: KILO TX 2  
mod: KILO TX 4

**PROCEDURA GENERAZIONE CODICE ROLLING**

**QUESTA PROCEDURA VIENE UTILIZZATA QUANDO SI È SPROVVISTI DELL'ORIGINALE.**

Premere il tasto 2 e 3 contemporaneamente e rilasciare quando il led rosso inizia a lampeggiare.

Premere e rilasciare N volte il tasto che si intende programmare (vedi tabella).

Una volta terminato, il led lampeggia velocemente e poi diventa fisso sul rosso confermando l'avvenuta generazione.

N 1	BFT	N 13	MHOUSE/MOOVO
N 2	NICE SMILO	N 14	SEAV 433
N 3	APRIMATIC	N 15	SEAV 868
N 4	BENINCA/ALLMATIC	N 16	ACM
N 5	DEA	N 17	GENIUS/ADYX
N 6	GIBIDI	N 19	CARDIN
N 7	FADINI	N 22	GENIUS/CASALI
N 8	FAAC RC	N 23	NORMSTAHL/CRAWFORD
N 9	1 SOMMER 434	N 24	PUJOL
N 10	2 SOMMER 434	N 25	V2 433
N 11	1 SOMMER 868	N 26	V2 868
N 12	2 SOMMER 868		

**PROCEDURA GENERAZIONE CODICI FISSI**

**QUESTA PROCEDURA PERMETTE DI GENERARE CODICI FISSI RANDOM/UNIVOCI PER OGNI SINGOLO CANALE**

Premere il tasto 1 e 4 contemporaneamente e rilasciare quando il led rosso inizia a lampeggiare.

Premere e rilasciare N volte il tasto che si intende programmare (vedi tabella).

Una volta terminato, il led lampeggia verde velocemente e poi diventa fisso sul rosso confermando l'avvenuta generazione.

Il tasto generato, essendo un codice fisso, trasmetterà con il led colore verde.

N 1	HT 12 433
N 2	HT 12 868
N 3	HT 24 433
N 4	HT 24 868
N 5	CHAMBERLAIN TRINARI 433 BILLION CODE

**FUNZIONE TASTO NASCOSTO**

La funzione tasto nascosto del JANE, per trasmettere il codice sorgente, avviene premendo e rilasciando contemporaneamente i tasti 2 e 4 (il led lampeggia rosso) e successivamente premere il tasto funzionante.