APERIO
TRASMETTITORE
BICANALE
OVO

Generalità:
Il trasmettitore "**TX2C-433-53200** " è un compatibile a 12 bit operante sulla frequenza di 433.92MHz con 2 canali/tasti, può fare la copia di altri radiocomandi e **la condizione necessaria perché il "TX2C-433-53200" funzioni dev'essere che il radiocomando originale non sia di tipo rolling-code** e faccia parte delle tipologie comunemente usate in commercio.

Utilizzo come compatibile 12 bit:
Utilizzare le istruzioni per la memorizzazione del ricevitore

Utilizzo come copia di altri radiocomandi:
Prima di utilizzare il dispositivo nella propria installazione si deve copiare il codice dal trasmettitore da sostituire. Per fare questo procedere nel modo seguente:
Memorizzazione codice:

1.) Premere e tenere premuto il tasto 1, successivamente premere quattro volte il tasto 2 (tasto in basso)
2.) Rilasciare il tasto 1, il led emetterà un lampeggio lento ogni quattro/cinque secondi c.a. a tal punto il trasmettitore è pronto per essere programmato.
3.) Posizionare il radiocomando originale di fronte o a lato del ***TX2C-433-53200.***
4.) Premere e mantenere premuto il tasto del radiocomando originale fino a quando il led del trasmettitore ***TX2C-433-53200*** inizia a lampeggiare velocemente, un lampeggio ogni secondo c.a.
5.) Premere il tasto 1 oppure 2 del trasmettitore ***TX2C-433-53200*** in relazione a dove si vuole memorizzare il codice, il led dello stesso si riaccende per 2 secondi c.a. ed indica l'avvenuta memorizzazione del codice sul tasto prescelto.

Dichiarazioni:
Si dichiara che il Trasmettitore 433,92 Mhz TX2C-433-53200 è stato costruito in conformità alle seguenti norme:

ETSI EN300 220-3	Short Range Device (SRD
EN 301 489-1	Electromagnetic Compatibilty (EMC)
EN 60950	Safety

E soddisfa i requisiti essenziali previsti dalle seguenti direttive:
1999/5/CE (R&TTE Directive)
CE/108/2004 (EMC Directive)
CE/95/2006 (LVD Directive)