

## Comando a bassa tensione uomo presente predisposto per collegamento di fotocellula, stop emergenza e lampeggiatore Mod. MARINER



LEGGERE LE SEGUENTI INSTRUZIONE PRIMA DI INSTALLARE L'APPARECCHIATURA

MORSETTO N 1-2 = PULSANTE APRE  
MORSETTO N 2-3 = PULSANTE CHIUDE  
MORSETTO N 4-5 = PULSANTE STOP CONTATTO NORMALMENTE CHIUSO  
MORSETTO N 5-6 = CONTATTO FOTOCELLULA NORMALMENTE CHIUSO  
MORSETTO N 7-8 = USCITA 24V PER ALIMENTAZIONE DI MAX 2 COPPIE DI FOTOCELLULE

MORSETTO N 9-10 = USCITA PER COLLEGAMENTO LAMPEGGIATORE  
MORSETTO N 11-12-13 = USCITA PER ALIMENTAZIONE MOTORE MAX 500 W  
MORSETTO N 12 = COMUNE  
MORSETTO N 14-15 = ingresso alimentazione 230v-50hz( morsetto n 14 = neutro )  
MORSETTO N 16 = TERRA



SCATOLA IP 55 DIMENSIONI 150\*110\*70

**\*\*ATTENZIONE!!** L'impianto deve essere provvisto di un interruttore con apertura dei contatti di almeno 3 mm che assicuri la sconnessione omnicpolare dalla rete elettrica

