



CODICE FISSO PROCEDURE PER DUPLICA

1. Premere e tenere premuto il tasto 1 del "MULTI 2", e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2.
2. Rilasciare entrambi i tasti. A questo punto il LED del "MULTI 2" emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 sec.
3. Posizionare il radiocomando da clonare di fronte al "MULTI 2", a circa 2 centimetri di distanza (come da figura).
4. Premere e tenere premuto il tasto da copiare del radiocomando originale e attendere che il LED del "MULTI 2" cambi lampeggio (lampeggio più veloce), a conferma del corretto apprendimento del codice. Questa operazione può richiedere alcuni secondi.
5. Mentre il LED lampeggia, premere il tasto del "MULTI 2" sul quale si desidera inserire il codice appena appreso e mantenerlo premuto fino a quando il LED non si spegne.
6. La copia è avvenuta con successo, verificare sull'automazione il corretto funzionamento del nuovo radiocomando MULTI 2.

Note:

- Se il LED lampeggia solo 3 volte e si spegne il codice non è stato appreso correttamente, ripetere l'operazione dal punto 1.
- La memoria del "MULTI 2" è completamente riscrivibile.
- Per programmare il secondo tasto del "MULTI 2", ripetere l'operazione dal punto 1.

ROLLING SIMPLE PROCEDURE PER DUPLICA

1. Premere e tenere premuto il tasto 1 del "MULTI 2", e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2.
2. Rilasciare entrambi i tasti. A questo punto il LED del "MULTI 2" emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 sec.
3. Posizionare il radiocomando da clonare di fronte al "MULTI 2", a circa 2 centimetri di distanza (come da figura).
4. Premere e tenere premuto il tasto da copiare del radiocomando originale e attendere che il LED del "MULTI 2" cambi lampeggio (lampeggio più veloce), a conferma del corretto apprendimento del codice. Questa operazione può richiedere alcuni secondi.
5. Mentre il LED lampeggia, premere il tasto del "MULTI 2" sul quale si desidera inserire il codice appena appreso e mantenerlo premuto fino a quando il LED non si spegne.
6. La copia è avvenuta con successo.
7. Procedere con l'inserimento sul ricevitore tramite le procedure indicate dal produttore.

Note:

- Se il LED lampeggia solo 3 volte e si spegne il codice non è stato appreso correttamente, ripetere l'operazione dal punto 1.
- La memoria del "MULTI 2" è completamente riscrivibile.
- Per programmare il secondo tasto del "MULTI 2", ripetere l'operazione dal punto 1.

N.B. Il codice sorgente del MULTI 2 viene emesso come segue:

1. Premere contemporaneamente i pulsanti 1 e 2 del radiocomando per 8 secondi e rilasciarli quando il LED lampeggia.
2. Mentre il LED lampeggia premere il tasto del quale si necessita il codice sorgente.

MULTI 2



ATTENZIONE: le riceventi possono avere la via radio disabilitata. In questi casi è necessario inserire i nuovi trasmettitori con procedura manuale.

BFT

1. Premere e tenere premuto il tasto 1 del “MULTI 2”, e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2.
2. Rilasciare entrambi i tasti. A questo punto il LED del “MULTI 2” emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 sec.
3. Posizionare il radiocomando da clonare di fronte al “MULTI 2”, a circa 2 centimetri di distanza.
4. Premere e tenere premuto il tasto da copiare del radiocomando originale e attendere che il LED del “MULTI 2” si accenda a luce fissa per poi passare ad un doppio lampeggio ogni 2 secondi circa.
5. Trasmettere ora il codice sorgente del radiocomando originale (premendo il tasto nascosto oppure i tasti 1 e 2 contemporaneamente nei nuovi modelli).
6. Il LED del “MULTI 2” ora lampeggia velocemente, premere il tasto dove si vuole memorizzare il codice e mantenerlo premuto fino allo spegnimento del LED.
7. Procedere con l’inserimento sul ricevitore tramite le procedure indicate dal produttore.

FAAC SLH & GENIUS 868

ATTENZIONE: Verificare che il radiocomando da copiare sia un **MASTER**.

Premendo un tasto qualsiasi, il LED deve emettere un doppio lampeggio anzichè accendersi subito a luce fissa.

1. Premere e tenere premuto il tasto 1 del “MULTI 2”, e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2.
2. Rilasciare entrambi i tasti. A questo punto il LED del “MULTI 2” emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 sec.
3. Predisporre il radiocomando FAAC/GENIUS per l’uscita del codice sorgente (pressione contemporanea dei tasti 2 e 3).
4. Mentre il LED del radiocomando FAAC/GENIUS lampeggia, posizionarlo di fronte al “MULTI 2” ad una distanza di 2 cm circa e premere il tasto da copiare fino a che il LED del “MULTI 2” non inizierà a lampeggiare velocemente.
5. Premere il tasto dove si vuole memorizzare il codice e mantenerlo premuto fino allo spegnimento del LED.
6. La copia è avvenuta con successo, verificare sull’automazione il corretto funzionamento del nuovo radiocomando.